

DS-U3 韌體更新

於 Win10 安裝 T1394bus 卡的驅動程式

- 1 將 IEEE1394 介面卡插上電腦的主機板上，並連接 DS-U3
- 2 安裝 T1394bus 卡的驅動程式
t1394bus_v1.49.0_Nikon.exe
- 3 安裝完成後，進入下面的路徑更新 T1394bus 設定
(C) →Thesycon→T1394bus→V1.49.0→drv.installwizard→W10_x64→
t1394bus_installwizard_x64.exe
 - 3.1 此時若跳出“您是否要允許此 APP 變更您的裝置?” →是→但先不要繼續更新
 - 3.2 控制台→使用者帳戶→變更使用者帳戶控制設定→不要通知
 - 3.3 原本的 Driver Provider 欄位是顯示 Microsoft，若非則要先按一次 Switch to in-box 1394 driver 使其變成 Microsoft
 - 3.4 選取 IEEE 1394 Host Controllers 中 Microsoft 那行，按 Switch to T1394bus driver，此時 Driver Provider 會變成 Thesycon
- 4 裝置管理員中會找到兩個裝置
IEEE 1394 主控制器→T1394bus OHCI TI (安裝完 1394 的驅動程式後就不會有黃色驚嘆號)
影像裝置→Generic 1394 Desktop camera (此時可能還會有黃色驚嘆號)
 - 4.1 於 Generic 1394 Desktop camera 上按右鍵→更新驅動程式軟體
 - 4.2 選擇→瀏覽電腦上的驅動程式軟體
 - 4.3 選擇→讓我從電腦上的裝置驅動程式清單中挑選(L)
 - 4.4 選擇→Nikon 1394 DS Camera→下一步
 - 4.5 更新完成→關閉
 - 4.6 完成後影像裝置→Generic 1394 Desktop camera 就不會有黃色驚嘆號
- 5 此時打開 DS-U3 及開啟 NIS 便可以使用